



Front Fog / DRL

PSX26W 12V

Cap : PG18,5d-3 IEC 61-1/7004-147-1

Type : 12278

Code Nr : 9 246 545 171

C-8Z Straight-axial - "Z" shape

ECE R37 E4 2SF

ANSI 6851_PG18.5d-3

Made in France, Chartres

Front fog application

Photometry voltage	13.5V DC
Power	24,0W +/-4.1%
Luminous flux	500.0lm +/-10%
Lumen maintenance at b3	70% min
Life: Tc	1500h
Life: b3	750h

Daytime Running Light application

Photometry voltage	12V RMS
Power	20,0W +/-4.1%
Luminous flux	345lm
Lumen maintenance at b3	70% min
Life: Tc	6000h
Life: b3	3000h

Resistance to environment

Max permissible bulb temperature	330°C max
Max permissible cap temperature	220°C max

Mechanical values

Mechanical bulb resistance	40.0N min
----------------------------	-----------

PHILIPS Lighting	Product information Sheet PSX26W 12V	Sheet Nr 596
Business Line S&I		Page : 2
Product Marketing		Date : 04/11/2010

Préconisations d'utilisation des lampes / Recommendations for correct handling of lamps

Etape / Issue	Préconisations / Recommendations
Stockage / Stocking	Maîtriser les conditions de stockage / <i>Assure controlled stocking conditions</i> : - Ne pas stocker les lampes à l'extérieur / <i>Don't stock the lamps out-doors</i> - Eviter chaleur et humidité excessives / <i>Avoid excessive heat and humidity</i> - Eviter les grandes variations de température / <i>Avoid large variations of temperature</i> - Stocker les lampes dans leur emballage d'origine / <i>Stock the lamps in original packaging</i> - Stocker les boîtes dans la bonne position (Haut & Bas) / <i>Stock the boxes correctly (Top & Down)</i> - Ne pas gerber les palettes de lampes / <i>Don't stack palettes of lamps</i> - Assurer une bonne rotation des stocks (FIFO) / <i>Manage stock to assure good rotation (FIFO)</i>
Transport / Transport	Utiliser l'emballage d'origine entre magasin de stockage et ligne de production / <i>Use original packaging between warehouse and production line</i>
Manipulation / Handling	- Manipuler les lampes avec des gants propres / <i>Handle the lamps with clean gloves</i> - Porter des lunettes lors de la manipulation des lampes / <i>Wear glasses when manipulating the bulbs.</i> - Eviter les chocs mécaniques et les vibrations / <i>Avoid mechanical shocks and vibrations</i> - Garder les lampes sur leurs plateaux d'origine jusqu'à ce qu'elles soient montées / <i>Keep lamps on the trays of their original packaging right up until they are finally monted</i> - Eviter tout contact mécanique entre la surface de la lampe et sous ensembles, câbles, bols vibreurs, etc qui peuvent l'endommager / <i>All mechanical contact between the surface of the lamp and sub-assemblies, cables, feeders, etc is to be avoided as it might damage</i>
Application / Application	Pour une performance et une fiabilité accrue, Philips recommande / <i>For best performance & reliability, Philips recommends:</i> - En cas de position de fonctionnement horizontale / <i>In case of horizontal burning position</i> : Plan de monture verticale / <i>Vertical mount plane</i> Grande "entrée" au dessus / <i>Long wire above</i>